

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft

Systemkomponenten BiSecur Gateway

Kompatible Antriebe																
	Funktionen					Rückmeldungen										Szenarien
Antriebstyp	Impuls	Licht	Teilöffnung	Auf	Zu	Geöffnet	Geschlossen	Teilgeöffnet ¹	Teilgeöffnet % ¹	Teilgeöffnet H ¹	Teilgeöffnet % H ¹	Automatischer Zulauf	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!	Auf	Zu
SupraMatic E/P 3 (ab Softwareindex Bi)	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-
SupraMatic E/P 3 (ab Softwareindex > Ci)	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○
SupraMatic HT	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○
ProMatic 3 (ab Softwareindex Bi)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-
ProMatic 3 (ab Softwareindex Ci)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-
RotaMatic P/PL (ab Softwareindex G / inkl. ESE)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●
LineaMatic (ab Softwareindex E / inkl. ESE)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●
WA 300 R S4 (ab Softwareindex C)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○
WA 300 S4 (ab Softwareindex D)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○

Kompatible Empfänger ab April 2014												
	Funktionen		Rückmeldungen							Szenarien		
Empfänger	Auf	Zu			Geöffnet	Geschlossen	Teilgeöffnet / Fahrend	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!			
Empfänger HET-E2 z. B. für WA 400	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼			

Kompatible Geräte ab April 2014												
	Funktionen			Rückmeldungen								Szenarien
Geräte	Kurzzeit Auf	Dauer- Auf Ein / Aus		verriegelt	nicht verriegelt	nicht verriegelt Dauer- Auf Ein	nicht verriegelt Dauer- Auf Aus	verriegelt Dauer- Auf Aus	Keine Daten verfügbar?	Achtung Fehler!		Kurzzeit Auf
Thermo Safe / Carbon (Haustür) S5/S7 Funk / Scan Funk / Code Funk	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●

● Integrierter Empfänger 868 MHz BiSecur

○ In Verbindung mit externem Empfänger ESE BiSecur (436723 oder 436740)

▼ In Verbindung mit der Multifunktions-/ (637026) oder Endlagenplatine (637028)

1) Die Antriebe melden je nach Softwarestand unterschiedliche Rückmeldungen in der Endlage Teilgeöffnet.

Alle weiteren Geräte mit 868 MHz BiSecur/Festcode sind in ihrem jeweiligen Funktionsumfang einsetzbar, bieten aber weder die Rückmeldung bzw. sind nicht Szenariofähig.

Änderungen vorbehalten.